

Инструкция по настройке роутера TPLINK TL-WR841N / TL-WR841ND



Рекомендации.

1. По умолчанию, Логин admin, пароль admin.
2. Курьеры-настройщики должны в настройках изменять пароль на Серийный номер, указанный на коробке (S/N). При перенастройке рекомендуется также использовать в качестве пароля на роутер и wi-fi S/N (серийный номер).
3. Сброс настроек роутера производится путем нажатия и удержания кнопки Reset на задней панели роутера в течении 10 секунд.

Авторизация.

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1>, User Name admin , Password – admin (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).

Настройка Wi-Fi на роутере.

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева «Wireless», в открывшемся списке выбираем «Wireless Settings».

Выставляем параметры следующим образом:

1. Поле «SSID»: вводим название беспроводной сети.
2. Region: Russia
3. Chanel: Auto
4. Mode: 11bgn mixed
5. Channel Width: Automatic
6. Max Tx Rate: 300Mbps
7. Нажимаем ниже кнопку «Save»

TP-LINK®

Status
Quick Setup
QSS
Network
Wireless
- Wireless Settings
- Wireless Security
- Wireless MAC Filtering
- Wireless Advanced
- Wireless Statistics
DHCP
Forwarding
Security
Parental Control
Access Control
Static Routing
Bandwidth Control
IP & MAC Binding
Dynamic DNS
System Tools

Wireless Settings

SSID: TP-LINK_4B992E

Region: Russia

Warning: Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.

Channel: Auto

Mode: 11bgn mixed

Channel Width: Automatic

Max Tx Rate: 300Mbps

Enable Wireless Router Radio
 Enable SSID Broadcast
 Enable WDS

Save

Далее

Слева в меню выбираем «Wireless», далее «Wireless Security» и выставляем параметры:

1. Устанавливаем точку на WPA-PSK/WPA2-PSK
2. Version: WPA2-PSK
3. Encryption: Automatic
4. PSK Password: должны ввести любой набор цифр, длиной от 8 до 63. Их также необходимо запомнить, чтобы Вы могли указать их при подключении к сети. Рекомендуется использовать в качестве ключа серийный номер устройства (указан на коробке, в виде S/N#####).
5. Нажимаем ниже кнопку «Save»

The image shows the TP-LINK web interface for configuring wireless security. The left sidebar has 'Wireless Security' highlighted. The main configuration area is for WPA/WPA2, with 'WPA2-PSK' selected. The 'PSK Password' field is highlighted with a red box. A 'Save' button is located at the bottom of the page.

Настройка подключения к Интернет.

Настройка PPPoE подключения.

1. Слева выбираем меню Network, далее MAC Clone
2. Нажимаем Clone MAC address, далее Save (подробнее см. в разделе «Клонирование МАК адреса»)
3. Далее выбираем слева WAN
4. WAN Connection type: PPPoE
5. User Name: Ваш логин из договора
6. Password: Ваш пароль из договора
7. Устанавливаем точку на Connect Automatically
8. Нажимаем кнопку «Save».

- Status
- Quick Setup
- QSS
- Network
- LAN
- WAN
- MAC Clone
- Wireless
- DHCP
- Forwarding
- Security
- Parental Control
- Access Control
- Static Routing
- Bandwidth Control
- IP & MAC Binding
- Dynamic DNS
- System Tools

WAN

WAN Connection Type: PPPoE Detect

PPPoE Connection:

User Name: username
Password:

Secondary Connection: Disabled Dynamic IP Static IP

Wan Connection Mode:

- Connect on Demand
Max Idle Time: 15 minutes (0 means remain active at all times.)
- Connect Automatically
- Time-based Connecting
Period of Time from : : (HH:MM) to : : (HH:MM)
- Connect Manually
Max Idle Time: 15 minutes (0 means remain active at all times.)

Connect Disconnect Disconnected!

Save Advanced